

<b>KABLOLARIN Cosø' ye GÖRE YÜKLENMELERİ</b>						
KABLO KESİTİ (Bakır) mm <sup>2</sup>	Cos ø					
	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	<b>AKTİF GÜÇ (Kw)</b>					
<b>4x10</b>	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00
<b>4x16</b>	37,40	33,00	38.5	44,00	49.5	55,00
<b>4x25</b>	33.7	40.5	47.5	54,00	60.8	67.5
<b>4x35</b>	41.7	49.5	57.8	66,00	74.7	82.5
<b>4x50</b>	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
<b>4x70</b>	61,00	73.2	85.4	97.6	110,00	122,00
<b>4x95</b>	73.5	88,00	103,00	117,00	132,00	147,00
<b>4x120</b>	85,00	102,00	119,00	136,00	153,00	170,00
<b>4x150</b>	97.5	117,00	136,00	156,00	175,00	195,00
<b>4x185</b>	110,00	133,00	156,00	178,00	200,00	222,00
<b>4x240</b>	128.5	154,00	180,00	206,00	232,00	257,00